

 信頼 創造 奉仕	製品仕様		FZ01-346A2	1/1
	液化石油ガス警報器		型式	AG52

1. 仕様

対象ガス：液化石油ガス

検知方式：半導体式

警報ガス濃度：液化石油ガス爆発下限濃度の1/100以上、1/4以下

応答時間：30秒以内

警報表示：即時警報型、自動復帰式

- ・電源兼警報ランプ（赤）点滅
- ・圧電ブザー、スイープ音（1kHz～4kHz）
音量 70dB/m以上

通電表示：電源兼警報ランプ（赤）点灯

初期タイマー：約5秒間（電源兼警報ランプ（赤）点滅）

※初期通電時及び停電復帰後の5分間は、不要な警報を防止する機能が働くため、少し警報しづらくなります。

センサー異常表示：センサー断線時、電源兼警報ランプ（赤）高速点滅

および報知音「ピッピッピッ」（50秒毎）

警報音一時停止機能：ガス漏れ警報中に点検／警報停止スイッチを押すことにより、警報音のみ約1分間停止

センサー異常表示中に警報音停止ボタンを押すことにより、警報音のみ約36時間停止

警報音確認機能：監視時に点検／警報停止スイッチを押している間、警報音とランプ表示

期限切れお知らせ機能：約6年後に、電源兼警報ランプ（赤）ゆっくり点滅

※点検／警報停止スイッチを押しながら電源を入れると期限切れお知らせ機能を解除することが出来る。但し、一旦解除すると、再び機能を復帰することは出来ない。

電源：AC100V±10%、50/60Hz共用

消費電力：約0.9W

使用温度範囲：-10℃～+40℃（結露しないこと）

外形寸法：W62×H80×D30mm（突起部分は含まない）

質量：約220g

取付方法：取付金具による壁掛け式

■電源コード：□標準コード仕様…予備コンセント付き電源プラグ（コード長さ約3m）

- ・耐トラッキング仕様
- ・予備コンセント（1口、定格：1490W）

□短コード仕様 …電源プラグ（予備コンセント無し：コード長さ約15cm）

エコマーク：エコマーク取得

※■については選択項目です。

2. 付属品

取付金具（1枚）、両面テープ（1枚）、コード振れ止め（2個）、木ネジ（3本）

点検ガス採取器（1個）、取扱説明書（保証書付）（1枚）